

Marantz NA8005 Black (expo)

449,00 €

**Galerie**



## Description courte du produit

- DAC audio 24 bits / 192 kHz
- Compatible DSD et FLAC HD
- USB asynchrone
- AirPlay / DLNA 1.5
- Construction symétrique

## Description du produit

### Construction

Façade métallique

Isolation de la masse pour fonctionnement en mode CAN

Version du module d'amplification hyper-dynamique : HDAM + HDAM SA2

Transformateur : EI

Composants audio haut de gamme

Composants personnalisés

Architecture symétrique des circuits

Plaque métallique additionnelle pour renforcer le châssis

Tampon HDAM SA2

Afficheur : atténuation / arrêt

Conversion N-A : Multi-bit, Delta-Sigma

CI convertisseur N-A : CS4398

Filtre numérique : CS4398

Réducteur de bruit : CS4398

Étage filtre passe-bas : HDAM SA2

Sortie tampon : HDAM SA2  
Amplificateur de casque : HDAM SA2

## **Fonctions réseau**

Streaming audio du PC  
Mode DAC : USB / Coaxiale / Optique  
USB arrière compatible mode Asynchrone  
Transmission BitPerfect  
Streaming audio USB-B DSD (DoP) : DSD2.8, DSD5.6  
Radio Internet : vTuner / Spotify / last.fm (disponibilité variable selon les pays/régions)  
Streaming audio par airplay  
Windows Play to  
USB Audio (avant) / Made for iPod / Made for iPhone  
Fréquence d'échantillonnage USB : 192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6  
Fréquence d'échantillonnage entrée numérique : 192 kHz / 24-bit  
Certifié DLNA 1.5  
Formats audio compatibles (avec pertes) : MP3, WMA, AAC  
Formats audio compatibles (sans pertes) : FLAC HD 192/24, ALAC 96/24, WAV 192/24  
Lecture Gapless sans blanc (FLAC, WAV)  
Application de contrôle : Apple iOS / Android

## **Connectique**

Port USB (avant) compatible iPod / iPhone  
Entrée USB type B pour PC (arrière)  
Sortie analogique RCA  
Port Ethernet  
Entrées numériques : coaxiale / optique  
Sorties numériques : coaxiale / optique  
D-Bus Marantz  
RS232

## **Généralités**

Télécommande RC003NA  
Câble d'alimentation détachable  
Dimensions (lxhxp) : 440 x 105 x 343 mm  
Poids : 7,2 kg